

## PRODUKTDATENBLATT



## LS LED Emotion Driver 24V, 60W LS.2000396

LS LED Emotion Driver  
24V, 60W, 110V/230V  
2000396

**Art. Nr.:** E9365153      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 933MLHN2000396      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4251802803962      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

**Produktdetails**

Gewicht: 0,38 kg  
Maßeinheit: 1

Konverter, Emotion Steuerung und Bluetooth Empfänger in einem Gerät. Über die Funktionsmodule können unterschiedliche Funktionen bereitgestellt werden (s. u.): vom Anschluss eines Türkontaktschalters bis zur drahtlosen Steuerung per App\*/Sprachsteuerung\*\*.

- Passend zu allen L&S Emotion Beleuchtungssystemen
- Konverter in 12 oder 24 V
- Steckbare Einspeiseleitung
- Durchverdrahtung möglich, d.h. durch steckbare Verbindungsleitungen sind bis zu 10 L&S Emotion-Driver an eine Netzzuleitung anschließbar
- Zwei steckbare Schalteranschlüsse für den Emotion-IR
- Sensor/Türkontaktsensor und den Bewegungsmelder
- Integrierte Verteilerleiste für L&S Emotion LED Leuchten
- 15 W mit 4 Steckplätzen, 30W und 60W mit je 6 Steckplätzen
- Drahtlose Kommunikation zwischen den Emotion Drivern

Eingangsspannung: 230 V  
Ausgangsspannung: 12 / 24 V  
Leistung: 30 / 60 W  
Max. Reichweite: 10 m  
Schutzklasse: IP20  
Kabellänge: - (bitte separat bestellen)